

# Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbe-  
kendtgørelse nr. 990 af 8. december 2003, fastsættes efter bemyndigelse:

**§ 1.** Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C, affattes som bilag I, og dennes bilag Y til denne be-  
kendtgørelse.

**§ 2.** Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2011.

*Stk. 2.* Følgende bekendtgørelser ophæves:

- 1) bekendtgørelse nr. 693 af 27. juni 2008 om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, elektriske installationer, og
- 2) bekendtgørelse nr. 694 af 27. juni 2008 om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen.

## Stærkstrømsbekendtgørelsen

### Afsnit 6C

### Kapitel 817

#### Særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer

#### Introduktion

Bestemmelserne i dette kapitel supplerer, ændrer eller erstatter de tilsvarende bestemmelser i bekendtgørelse nr. 12502 af 1. juli 2001 stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 elektriske installationer med senere ændringer (afsnit 6) og bekendtgørelse nr. 9146 af 22. marts 2006 stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A elektriske installationer (afsnit 6A).

Hvis der ikke i dette kapitel er foretaget tilføjelser, ændringer eller erstatninger, betyder det, at bestemmelserne i afsnit 6 og 6A gælder.

Numrene, der følger efter kapitelnummeret, svarer til de tilsvarende dele eller punkter i afsnit 6 og 6A. Nye supplerende bestemmelser har nyt nummer.

Visse installationer kan være omfattet af bestemmelserne i flere kapitler i afsnit 6 del 7 og 8. I så fald skal de opfylde samtlige de kapitler, de er omfattet af.

Note 1: For eksempel skal installationer i badeværelser i boliger både opfylde bestemmelserne for boliger i afsnit 6 kapitel 801 og bestemmelserne for badeområder i afsnit 6 kapitel 701.

#### 817.11.2 Gyldighedsområde

Tilføjelse:

De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for anvendelse og installation af stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug og lignende.

#### 817.133.1

Tilføjelser:

Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug og lignende skal opfylde kravene og normblade-  
ne i DS/IEC 60884-1:2004, "Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. – Del 1: Almindelige bestemmelser", DS/IEC 60884-1 tillæg 1:2007 og DS **XX**, 1. udgave "Stikpropper og stikkontakter for husholdningsbrug o.l. – Del 2: Særlige bestemmelser for danske systemer".

Det skal sikres ved installation af stikkontakter, at de monteres i en installationsdåse, der efter stikkontaktfabrikantens oplysning er egnet og beregnet til den pågældende stikkontakt.

## **817.21 Definitioner og ordforklaringer**

Tilføjelser:

### **817.217.11 Stikprop**

Materiel med stikben beregnet til at passe sammen med en stikkontakts kontaktbøsninger; stikprop-  
pen har også midler til elektrisk forbindelse og mekanisk fastholdelse af en bøjelig ledning.

### **817.217.12 Stikkontakt**

Materiel med kontaktbøsninger beregnet til at passe sammen med en stikprops stikben og med til-  
slutningsklemmer for tilslutning af ledninger.

### **817.217.13 Fast stikkontakt**

Stikkontakt beregnet for tilslutning til fast installation.

### **817.217.14 Transportabel stikkontakt**

Stikkontakt, som er beregnet for tilslutning til eller udgør en del af den bøjelige ledning, og som let  
kan flyttes fra ét sted til et andet, mens den er tilsluttet forsyningen.

### **817.217.15 Stikkontakter med pindjord**

Stikkontakter med pindjord er stikkontakter i henhold til **DS XX**, normblad 1-1c.

### **817.217.16 Stikkontakter med sidejord**

Stikkontakter med sidejord er stikkontakter i henhold til **DS XX**, normblad 1-1d.

### **817.217.17 Hospitalsstikpropper- og stikkontakter**

Stikkontakter i henhold til **DS XX**, normblad DK 1-8a og DK 1-8b "Fast hospitalsstikkontakt topo-  
let med jord", som ved særlig udformning af stikben og indføringshuller, gør det muligt at tilslutte  
udstyr med vigtige funktioner, men som forhindrer tilslutning af andre brugsgenstande med normale  
stikpropper..

### **817.217.18 Adapter**

Transportabelt materiel der er konstrueret som en sammenbygget enhed bestående af en stikpropdel  
og en eller flere stikkontaktudtag.

### **817.217.19 Systemadapter**

Adapter som tillader forbindelse af en eller flere stikproptyper til en stikkontakt, der ikke er kon-  
strueret til disse stikpropper.

## **817.41 Beskyttelse mod elektriske stød**

### **817.413.5.3.2**

## Tilføjelse

Note 2: Boligstikkontakter med to udtag i henhold til **DS XX**, normblad 1-9a, der er sammenbygget af et fladt topolet udtag uden jord for tilslutning af klasse II apparater (højst 2,5 A 250 V) og et rundt topolet udtag med jord (13 A 250 V) kan installeres lovligt, selvom der i henhold til afsnit 6 kapitel 413.5.3.2 er krav om, at "alle stikkontakter skal have beskyttelseskontakt (jordkontakt)".

Det anses for sikkert at anvende det flade topoledede udtag uden jord (2,5 A 250 V), da den tilhørende stikprop er "ikke genmonterbar" og kun tillades monteret på materiel af klasse II, og andre stikpropper ikke kan isættes.

### 817.43 Overstrømsbeskyttelse

Supplement for stikkontakter til tabel 43 D i bilag A til kapitel 43 i afsnit 6 i henhold til **DS XX**.

Stikkontaktens mærkestrøm	Største tilladte mærkestrøm for kortslutningsbeskyttelse
10	13
13	13
16	16

Note 3: For stikkontakter sammenbygget med fladt to-polet udtag (2,5 A 250 V) i henhold til **DS XX**, normblad 1-9a kan mærkestrømmen for stikkontakt delen med jord anvendes.

Note 4: Denne ændring for største tilladte mærkestrøm for kortslutningsbeskyttelse er foretaget, fordi det forventes, at det på et tidspunkt vil blive accepteret at anvende 1-fasede stikkontakttilsluttede apparater med et strømforbrug på op til 16 A. Det svage led vil efter de tidligere tilladte værdier så ikke være sikringen, men det 10 A eller 13 A materiel, der sidder mellem sikringen og apparatet for eksempel afbrydere, stikkontakter, tilledninger m.m.

### 817.471 Beskyttelse mod elektriske stød

Tilføjelser:

#### 817.471.2

Beskyttelsesjorden fra stikkontakter med jord skal overføres til klasse I apparater. Der skal anvendes stikpropper med samme jordkontaktsystem som stikkontakten, eller der skal anvendes en egnet systemadapter.

##### 817.471.2.1.4

Stikkontakter med pindjord og sidejord skal:

- enten tilsluttes virksom beskyttelsesleder og være omfattet af automatisk afbrydelse af forsyningen, og som beskyttelse skal der anvendes HPFI-afbryder
- eller beskyttes ved separat strømkreds.

Note 5: Undtagelserne i bekendtgørelse nr. 10025 af 13. november 2006 stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6B krav om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder i nye installationer kan ikke anvendes for stikkontakter med pindjord eller sidejord.

#### 817.801.471.2

Udeladelse af beskyttelsesleder til tilslutningssteder:

Undtagelsen til at undlade beskyttelseslederen ved HPFI-beskyttelse i boliger opført før 1. april 1975 gælder ikke for stikkontakter med pindjord eller for stikkontakter med sidejord.

### 817.90 Hospitalsstikkontakter- og stikpropper

De særlige hospitalsstikkontakter med spærring for almindelige stikpropper kun må anvendes på hospitaler og lignende områder, og kun hvor særligt hospitalsmateriel forsynet med hospitalsstikpropper skal tilsluttes.

Det forudsættes, at hospitalsudstyret anvendes af instruerede personer.

Hospitalsstikpropper må kun anvendes på særligt materiel til brug i de strømkredse på hospitaler og lignende områder, hvor materiel forsynet med almindelige stikpropper ikke må kunne anvendes.

Hospitalsstikpropper må kun anvendes i hospitalsstikkontakter. De må ikke anvendes i almindelige stikkontakter, da almindelige stikkontakter ikke er konstrueret og prøvet, så de kan anvendes sammen med hospitalsstikpropper. Der kan ved brug af almindelige stikkontakter opstå farlig opvarmning på grund af manglende kontaktryk. Da det ikke er krævet, at materiellet er forsynet med en advarsel, er det op til den ansvarlige på det enkelte hospital og lignende medicinske område at sikre, at ovennævnte overholdes.

**Normative referencer**

Tilføjelse til bilag Y til afsnit 6:

<b>ISO/DS</b>	<b>Titel</b>
<b>DS XX</b>	Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. – Bestemmelser for særlige danske systemer